

Datenblatt für Artikel: ISA05342--

NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 2, 3-polig für Wandler

NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienenensystem, M12



Technische Daten

Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	762,00
Nettotiefe (mm)	197,00
Nettogewicht (kg)	5,22
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Verlustleistung (W)	54,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 2, 3-polig für Wandler		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12		ISA05342
Optionales Zubehör		
Abdeckung für ARROW-LINE Leiste 1-3 oben/unten aufsetzbar		ISA05334
Bausatz zum Anschluss von 2 Kabelschuhen je Phase, M12		ISA05729
für NH-Leisten Größe 2 und 3 ARROW-LINE, Satz enthält 3 Schrauben		
Verbindungsbausatz für NH-Sicherungslastschaltleisten		
zur mechanischen Verbindung der Schaltgriffe von 2 benachbarten NH-Sicherungslastschaltleisten		
Gr. 1, 2 oder 3; 1-polig schaltbare Leisten: 3 Griffverbinder erforderlich; 3-polig schaltbare Leisten: 1 Griffverbinder erforderlich; Schienensystem: 185mm	0	ISA05733
Anschlussraumabdeckung für Doppelleisten LxB: 220x200mm		
Zur berührungsgeschützten Abdeckung des Kabelanschlussbereichs für Doppel-NH-Sicherungslastschaltleisten	0	ISA05734
Verschiebungsausatz Doppelleiste, Anschluss 3x300, 4x185mm ²		
Anschluss 3x300mm ² , 4x185mm ²	2641	ISA05735
Verschiebungsausatz Doppelleiste, Anschluss 4x240mm ²		
Kabelschuh Anschlussgröße M12 wird benötigt	3465	ISA05736
Wandler 150A für ARROW-LINE Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 150A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung, g zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW-LINE Gr. 1-3		ISA05345
Wandler 250A für ARROW-LINE Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 250A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung, g zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW-LINE Gr. 1-3		ISA05346
Wandler 400A für ARROW-LINE Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 400A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung, g zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW-LINE Gr. 1-3		ISA05347
Wandler 600A für ARROW-LINE Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 600A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung, g zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW-LINE Gr. 1-3		ISA05348