

Kombi Leistungsschalter Type EN, 4P, 70kA, 400A und FI -2A

Gerät Leistungsschalter, Nennstrom 400A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 70kA, Baugröße 3, Auslöser Elektronischer Auslöser - Type EN, Pole 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a white rectangular area that has a thin red border.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	185,00
Nettohöhe (mm)	355,00
Nettogewicht (kg)	2,10
EAN	9004840905939
Verlustleistung (W)	96,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Leistungsschalter
Norm	EN 60947-2
Nennstrom (A)	400
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)	70
Baugröße	3
Auslöser	Elektronischer Auslöser - Type EN

Technische Daten - Fortsetzung

Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	12000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu (kA)	70
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kombi Leistungsschalter Type EN, 4P, 70kA, 400A und FI -2A	
Gerät Leistungsschalter, Nennstrom 400A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 70kA, Baugröße 3, Auslöser Elektronischer	MX340342F2
Auslöser - Type EN, Pole 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A	
Optionales Zubehör	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Zubehör Kommunikationsmodul	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Zubehör Kommunikationsmodul	
Kipphebel Absperrung zu MX3	MX390199
Zubehör Betätigung, Verriegelung	
Rahmenklemme zu MX3 120-240MM², 1 Stück	MX390015
ALU/Cu, Zubehör Anschlusstechnik, Baugröße 3	
Anschlußerweiterung 4-polig zu MX3, 8 Stück	MX390020
Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX3 (für oben und unten), Zubehör Anschlusstechnik, Pole 4	
Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX3	MX390781
für oben und unten, Zubehör Anschlusstechnik, Pole 4	
Anschlussabdeckung lang 4-polig zu MX3	MX390784
für oben und unten, Zubehör Anschlusstechnik, Pole 4	
Tunnelklemme 2x120-240mm² für MX3, 1 Stück, max. 500A	MX396730
ALU/Cu, Steueranschluss: M3, Zubehör Anschlusstechnik, Baugröße 3	
Tunnelklemme 4x95mm² für MX3, 1 Stück, max. 500A	MX396731
ALU/Cu, Steueranschluss: M3, Zubehör Anschlusstechnik, Baugröße 3	
Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX3, für beide Anschlusseiten	MX396735
Zubehör Anschlusstechnik, Baugröße 3	
Stecksockel zu MX3 4-polig	MX396872
Zubehör Stecksockel, Baugröße 3, Pole 4	
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu therm. Auslöser	MX396873
Zubehör Stecksockel, Baugröße 3	
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu elektr.Auslöser	MX396874
Zubehör Stecksockel, Baugröße 3	
Phasentrenner MX3	MX396870
Zubehör Abdeckung, Baugröße 3	
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu therm. Aulöser	MX390125
Zubehör Betätigung, Verriegelung	
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu elektr. Auslöser	MX390126
Zubehör Betätigung, Verriegelung	
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX3 zu therm. Auslöser	MX390172
Achsenlänge 50cm, Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Türkupplungsdrehgriff abschließb. zu MX3 zu elektr. Auslöser Achsenlänge 50cm, Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3	MX390173
Mechanische Verriegelung zu MX3 4-polig Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3, Pole 4	MX391582
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 2,3	MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 2,3	MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 2,3	MX299473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 2,3	MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 2,3	MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX3 Zubehör Motorantrieb, Baugröße 3	MX399837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX3 Zubehör Motorantrieb, Baugröße 3	MX399838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3 Zubehör Motorantrieb, Baugröße 3	MX399832
Motorantrieb 380-415VAC zu MX3 Zubehör Motorantrieb, Baugröße 3	MX399833
Fehlerstromauslöser für MX3 4-polig Typ A 50-200mA-0,5-1A	MX394610
Fehlerstromauslöser für MX3 4-polig Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Hilfskontakt 1 Wechsler Zubehör Hilfskontakt	MX199411

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Alarmkontakt 1 Wechsler	MX199511
Zubehör Hilfskontakt	