

Zentralbatterieanlage MidiControl, 32/2,5A, ohne DCM

Lader: 2,5A, max. 32 Stromkreise, ohne Stromkreismodul (DCM), ohne Batterien, mit Batteriefach bis max. 55 Ah, H1950 x B600 x T450mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	450,00
Nettbreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	1.950,00
Nettogewicht (kg)	105,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zentralbatterieanlage MidiControl, 32/2,5A, ohne DCM	
Lader: 2,5A, max. 32 Stromkreise, ohne Stromkreismodul (DCM), ohne Batterien, mit Batteriefach bis max. 55 Ah, H1950 x B600 x T450mm	NLMD0100
Notwendiges Zubehör	
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x1A Mischbetrieb DS/BS	
Für zentral einzelschaltbare Notleuchten NL...EL, NL...E, max. Belastung 2 x 300VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM12E
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x3A Mischbetrieb DS/BS	
Max. Belastung 2 x 650VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM32

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notwendiges Zubehör	
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x4A Mischbetrieb DS/BS	
Max. Belastung 2 x 860VA – Absicherung 4x F6,3A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Mini-, Midi-, NLDCM42	
Maxi- oder MultiControl	
Stromkreiseinschub DCM 19" 2x4A Mischbetrieb DS/BS eingebaut	NLDCM42MID
Max. Belastung 2 x 860VA – Absicherung 4x F6,3A, 6,3x32mm, werkseitig eingebaut in MidiControl	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/17Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 1935W/1h 736W/3h 343W/8h,	NLBAS017
Gesamtgewicht: 99kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=0,79m³/h, A=22cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/26Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 2678W/1h 1227W/3h 531W/8h,	NLBAS026
Gesamtgewicht: 166kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,2m³/h, A=33,5cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/30Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 2575W/1h 1250W/3h 566W/8h,	NLBAS028
Gesamtgewicht: 164kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,34m³/h, A=37,4cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/34Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV3375G), Batterieanlage geeignet für 3421W/1h 1411W/3h 635W/8h,	NLBAS033
Gesamtgewicht: 198kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,57m³/h, A=44,1cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/42Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 4061W/1h 1630W/3h 719W/8h,	NLBAS040
Gesamtgewicht: 248kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,88m³/h, A=52,6cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/47Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 4579W/1h 1884W/3h 862W/8h,	NLBAS045
Gesamtgewicht: 263kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=2,15m³/h, A=60,1cm²	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/61Ah (C20)	
Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbinderatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 6324W/1h 2598W/3h 1194W/8h,	NLBAS055
Gesamtgewicht: 310kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=2,83m³/h, A=79,2cm²	
Optionales Zubehör	
Plexiglasabdeckung absperbar für CPS MidiControl	NLPLXMD
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetabelleau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetabelleau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S