

Datenblatt für Artikel: NLMLED500E

Netzteil mit Überwachungsfunktion für LED Notleuchten

Für LED Leuchten bis 8W, UAC: 230V 50Hz/220V 60Hz, UDC: 180-300V, Anschlussklemmen Eingang: 0,5-2,5mm², einstellbare Ausgangsspannungen: 4,3V, 12V, 24V, einstellbare Ausgangsströme: 150mA, 300mA, 400mA, Integrierte Netzüberwachung, Dimmfunktion im Netzbetrieb: 30%, 50%, 100%, Blinkfunktion im Notbetrieb, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM12E zentral einzelschaltbar, Voreinstellung: 12V 300mA



Technische Daten

Nettolänge (mm)	143,00
Nettbreite (mm)	37,00
Netthöhe (mm)	27,00
Nettogewicht (kg)	0,07

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Netzteil mit Überwachungsfunktion für LED Notleuchten

Für LED Leuchten bis 8W, UAC: 230V 50Hz/220V 60Hz, UDC: 180-300V, Anschlussklemmen Eingang: 0,5-2,5mm², einstellbare

Ausgangsspannungen: 4,3V, 12V, 24V, einstellbare Ausgangsströme: 150mA, 300mA, 400mA, Integrierte Netzüberwachung, NLMLED500E

Dimmfunktion im Netzbetrieb: 30%, 50%, 100%, Blinkfunktion im Notbetrieb, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM12E

zentral einzelschaltbar, Voreinstellung: 12V 300mA