

Datenblatt für Artikel: EHD13LUX1-

Analoger Dämmerungsschalter, Aufbaulichtsensor

1-1000lx Helligkeitsbereich, max. 3000W Anschlusslast, für DIN-Tragschienen Montage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	18,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Betriebsspannung AC (V)	230 VAC
Schaltfunktionen	Lux
Einstellbereich Schalthelligkeit	1-1000 Lux
Einstellbereich Verzögerungszeiten	Ca. 20s EIN, ca. 80s AUS
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	IP54/IP20
Temperaturbeständigkeit (°C)	Sensor: -35 bis +50; Modul -10 bis +40

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Analoger Dämmerungsschalter, Aufbaulichtsensord 1-1000lx Helligkeitsbereich, max. 3000W Anschlusslast, für DIN-Tragschienen Montage	EHD13LUX1