

Datenblatt für Artikel: HSATA085AA

SAT Antenne 85/80cm, Alu, 40dB Gain, Doppel Monoblock Arm, Anthr RAL7016



SCHRACK-Info

- Parabolantennen in robuster Struktur um der Beanspruchung durch Witterungseinflüsse und schwierigen Installationsbedingungen standzuhalten.
- Polyester pulverbeschichtet für den Außeneinsatz.
- Schüssel aus hochwiderstandsfähiger Alu-Legierung für Langlebigkeit und effizientem Korrosionsschutz.
- Doppelte Einfassung der Schüssel für besonders hohe Torsionsfestigkeit.
- Formgeschmiedeter Halte raus verzinktem Stahl für guten Halt an der Reflektorscheibe und zur Verringerung des Kontaktdrucks sowie für erhöhte mechanische Festigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Diese 85 / 80 cm Antenne zeichnet sich durch einen sehr stabilen Doppel-Feedarm und einen massiven Alu-Druckguss LNB-Halter aus.

Material:

- Reflektor in Aluminium
- Rückenteil stahlverzinkt und pulverbeschichtet
- Edelstahlschrauben
- Alu-Druckguss LNB-Halter

Höchste Stabilität:

- Extrem stabiler Stahl-Rückenteil-Doppel-Feedarm aus einem Stück (in Reflektorfarbe)

Schnellaufbau:

- Massive Flügelschrauben
- Reflektor mit einem 4-Schlitz Rückenteil und vier vormontierten Edelstahlschrauben
- Die Antenne wird teilweise vormontiert geliefert.

Beste Empfangswerte:

- Höchste Stabilität und beste Empfangswerte zeichnen diesen Spiegel aus.
- Durchmesser: 85 / 80 cm
- Reflektormaterial: Aluminium
- Gewinn bei 12 GHz: 39,5 dB
- Rückenteilmaterial: Stahl verzinkt
- Feedaufnahme (Ø): 40 mm
- Windlast bei 140 km/h: 68,2 kg

Technische Daten

Nettolänge (mm)	940,00
Nettobreite (mm)	880,00
Nettohöhe (mm)	290,00
Nettogewicht (kg)	11,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Antenne 85/80cm,Alu,40dB Gain,Doppel Monoblock Arm,Anthr RAL7016	HSATA085AA
Optionales Zubehör	
SAT LNB Single für den Anschluß von einem Receiver,40mm Hals Schwarz	HSATL1A
SAT LNB Twin für den Anschluß von zwei Receivern, 40mm Hals Schwarz	HSATL2A
SAT LNB Quad für den Anschluß von vier Receivern, 40mm Hals	HSATL4A
SAT LNB Octo für den Anschluß von acht Receivern, 40mm Hals	HSATL8A
SAT LNB Quattro für den Anschluß von 1 Multischalter, 40mm	HSATLSA--A
SAT LNB Halter Aluminium für 3 LNBs, Winkel einstellbar für HSATA100Ax/HSATA085Ax/HSATA080Ax	HSATZLH3A