

Datenblatt für Artikel: KXEK44UP--

KNX Tasterschnittstelle, 4 x potentialfreie Kontakte

Info: Parametrierbar ab ETS Version ab 5.0 oder höher. Ausgänge für LED-Ansteuerung



Technische Daten

Gerät	Binäreingang
Montageart	UP
KNX Busanschluss	mittels Busklemme
Anzahl Eingänge	4
Hersteller	Schrack

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KNX Tasterschnittstelle, 4 x potentialfreie Kontakte	KXEK44UP
Info: Parametrierbar ab ETS Version ab 5.0 oder höher. Ausgänge für LED-Ansteuerung	