

FENDA BOW BASIS, E27, chrom, max. 40W



Produktinfo

Mit der FENDA BOW BASIS erlebt die kultige Bogen-Standleuchtenform ihre Neuauflage im frischen Design. Durch den in einer massiven Bodenplatte verankerten, chrom farbenden Bogenarm überspannt die Leuchte einen Meter Distanz von Basis bis Schirm. Der Sockel ermöglicht die Kombination mit diversen Schirmen aus der FENDA Serie. Um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten ist der Bogenarm selbst um 180° drehbar. Bestückt mit einer E27 Fassung ist die FENDA BOW BASIS für die Aufnahme von LED und Energiesparleuchtmitteln geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über den Euroflachstecker direkt an 230V Netzspannung. Darüber hinaus verfügt sie über einen, in der Zuleitung verbauten, Fußschalter.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel
	ja
Schutzklasse	II
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Fassung	E27
Leistung (W)	40
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Mobil
Farbe	chrom
Material	Stahl
Länge (mm)	1570
Breite (mm)	370

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	2280
Optionales Zubehör	LI1005302-;LI1005303-;LI1005317-;LI1005318-
LxBxH mm	1570x370x2280

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FENDA BOW BASIS, E27, chrom, max. 40W	LI1000763
Optionales Zubehör	
A60 E27, LED Leuchtmittel weiß 13,5W 2700K CRI90 220° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005302
A60 E27, LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005303
A60 E27 tunable smart, LED Lm weiß 9W 2700-6500K CRI90 230° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet, tunable smart	LI1005317
A60 E27 RGBW smart, LED Lm weiß/milchig 9W CRI90 230° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet, RGBW smart	LI1005318