

Datenblatt für Artikel: LI143430--

BIMA II Leuchtenkopf, schwarz, 2xGU10, max. 50W



Produktinfo

Zweiflammiger, dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler BIMA 2 mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch die verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Die beiden Leuchtenköpfe sind getrennt voneinander frei schwenkbar.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	II
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	GU10
Schwenkbereich (°)	200
Leistung (W)	2x50
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Stromschiene
Farbe	schwarz

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Aluminium
Länge (mm)	80
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	140
Durchmesser (mm)	60
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	80x60x140
ØxH mm	60x140

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BIMA II Leuchtenkopf, schwarz, 2xGU10, max. 50W	LI143430
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273