

Datenblatt für Artikel: NLMN110A--

# Gruppenbatterieanlage MiniControl 10/20

10 Stromkreise, max. 200 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optional erweiterbar auf max. 12 Stromkreise max. 240 Leuchten, H1100 x B500 x T230mm



## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettolänge (mm)   | 230,00   |
| Nettobreite (mm)  | 500,00   |
| Nettohöhe (mm)    | 1.100,00 |
| Nettogewicht (kg) | 140,01   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                          | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gruppenbatterieanlage MiniControl 10/20                                                                                                                                                              |          |
| 10 Stromkreise, max. 200 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optional<br>erweiterbar auf max. 12 Stromkreise max. 240 Leuchten, H1100 x B500 x T230mm | NLMN110A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                            |          |
| E30 Schrank für Gruppenbatterieanlage MN mit Lüfter                                                                                                                                                  |          |
| Außenmaß: 1388 x 861 x 345mm (HxBxT), Farbe RAL7035, 115kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand<br>30 Minuten - im Sinne F30/I30                                              | NLMNE30  |
| Plexiglasabdeckung absperrrbar für MiniControl Anlage                                                                                                                                                | NLPLXMIN |
| 3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol                                                                                                                                           | NLMCLM   |
| Dreiphasennetzüberwachung PC230                                                                                                                                                                      | NLPC2300 |
| Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)                                                                                                                                          | NLSAM24  |
| Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung                                                                                                                                                | NLMCT15  |
| Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS<br>mit Schlüsselschalter                                                                                                                  | NLMCT15S |