

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPS04

PDU PRO Switched; 36xCombo (C13, C15, C19, C21); 400V; 16A; RCM

Messung pro Phase (Messung auf Steckdosenebene per Lizenz aufrüstbar),
Differenzstrommessung je Phase, Schaltbar je Topf, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched RCM
- Messen pro Phase
- Jederzeit aufrüstbar zu messend pro Steckdose durch Lizenz (SR3PAB0011, SR3PAB0012, SR3PAB0013)
- Differenzstrommessung je Phase, Typ B
- schaltbare Steckdosen
- Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²
- mit CEE Stecker 16 A rot
- Ausgang: 36x Combo C13/C15/C19/C21
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil
- Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
- Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
- 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
- 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
- 2.4" TFT-Farbdisplay

- Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
- Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.696,50
Nettobreite (mm)	56,00
Nettohöhe (mm)	71,00
EAN	4057298230530
UVP*	7.178,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Nennspannung	400V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Switched
Anzahl Sockets	36
Buchsentype	36 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Nennstrom (A)	16
Phasen pro Einspeisung	3
Anschlussart	CEE Stecker 16 A rot
Protokolle	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU PRO Switched; 36xCombo (C13,C15,C19,C21); 400V; 16A; RCM	
Messung pro Phase (Messung auf Steckdosenebene per Lizenz aufrüstbar), Differenzstrommessung je Phase, Schaltbar je Topf, inkl. SR3PDIPS04	
Befestigungswinkel mit Schrauben	